

NL LED strips Mini & Maxi Connectoren
FR Connecteurs pour rubans LED Mini & Maxi
EN LED strips Mini & Maxi connectors

NL | We vermelden het max. vermogen dat na de connector kan aangesloten worden.
 FR | Nous indiquons la puissance maximale pouvant être connectée après le connecteur.
 EN | We state the maximum power that can be connected after the connector.




	Mini			Heavy duty	
	5mm 2 wires	8mm 2 wires	8mm 2 wires	8mm 2 wires	10mm 2 wires
Type LED-strip	LSC-MNSSIP20-5-2 LSC-MNSWIP20-5-2	LSC-MNSSIP20-8-2 LSC-MNSWIP20-8-2	LSC-MNTLIP20-8-2	LSC-HD2SSIP20-8-2 LSC-HD2SWIP20-8-2	LSC-HD2SSIP20-10-2 LSC-HD2SWIP20-10-2
Strip to strip connector					
Wire to strip connector					
LS-ADV		84W	84W	144W	
LS-PER		84W	84W	144W	
LS-PERCOB		84W	84W	144W	
LS-PER CR95		84W	84W	144W	
LS-PER DF		84W	84W	144W	
LS-PER12M		84W	84W	144W	
LS-PERCOB12M		84W	84W	144W	
LS-PER5mm	84W				
LS-PER HP					2000 lm/m 144W
LS-ADV mono red green blue		84W	84W	132W	

	Maxi						
	8mm 2 wires	10mm 2 wires	12mm 2 wires	10mm 3 wires	10mm 4 wires	12mm 5 wires	12mm 6 wires
Type LED-strip	LSC-MXSSIP20-8-2 LSC-MXSWIP20-8-2	LSC-MXSSIP20-10-2 LSC-MXSWIP20-10-2	LSC-MXSSIP20-12-2 LSC-MXSWIP20-12-2	LSC-MXSSIP20-5-3 LSC-MXSWIP20-5-3	LSC-MXSSIP20-8-4 LSC-MXSWIP20-8-4	LSC-MXSSIP20-8-5 LSC-MXSWIP20-8-5	LSC-MXSSIP20-10-6 LSC-MXSWIP20-10-6
Strip to strip connector							
Wire to strip connector							
LS-ADV	132W						
LS-PER	132W						
LS-PERCOB	132W						
LS-PER CR95	132W						
LS-PER DF	132W						
LS-PER12M	132W						
LS-PERCOB12M	132W						
LS-PER HP		2000 lm/m 132W	3000 lm/m 132W				
LS-PER20m 48V		264W					
LS-PER50m 48V		264W					
LS-ADV mono RGB	132W						
LS-ADVRGB							
LS-PERRGB							
LS-ADVRGBW						132W	
LS-PERRGBW					132W		
LS-ADVTW							
LS-PERRTW				132W			
LS-ADVRGBTW				132W			132W
LS-PERRGBTW							132W




Montage | Assembly

Mini & Maxi

strip to strip



strip to wire



Heavy duty

strip to strip



strip to wire



- NL**
- Verwijder de bescherming van de dubbelzijdige tape en plaats de ledstrip (de draad) in de connector. Zorg ervoor dat je de polariteit van de ledstrip respecteert.
 - De ledstrip dient altijd volledig tegen het einde van de connector of andere strip geschoven te worden.
 - **Mini & Maxi:** Klem beide zijden van de connector dicht met behulp van een universele tang.
 - **Heavy Duty:** Schroef de schroeven stevig aan.
 - Controleer of de vergrendeling stevig vast zit.

- FR**
- Retirez le support du ruban adhésif double face et insérez la bande LED (le fil) dans le connecteur. Assurez-vous de respecter la polarité de la bande LED.
 - La bande LED doit toujours être poussée complètement à l'extrémité du connecteur ou d'une autre bande.
 - **Mini & Maxi:** Serrez les deux côtés du connecteur à l'aide d'une pince universelle.
 - **Heavy Duty:** Serrez bien les vis.
 - Assurez-vous que le loquet est sécurisé.

- EN**
- Remove the backing from the double-sided tape and insert the LED strip (the wire) into the connector. Make sure to respect the polarity of the LED strip.
 - The LED strip should always be pushed completely to the end of the connector or other strip.
 - **Mini & Maxi:** Clamp both sides of the connector using universal pliers.
 - **Heavy Duty:** Tighten the screws securely.
 - Make sure the latch is secure.

Technical details

parameter	Mini (LSC-MN)	Heavy duty (LSC-HD)	Maxi (LSC-MX)
max. voltage	24Vdc	24Vdc	48Vdc
max. current	3.5A	6A	5.5A
IP-rating	IP20	IP20	IP20