

# Fiche technique

## PHBS3 - accessoires: capteurs



Capteurs pour usage avec PHBS3-luminaires. Les capteurs sont avec base de Zhaga. L'usage du capteurs peuvent ajouter diverses fonctionnalités à la série de PHBS3-luminaires:

- PHBP3-PIR : Détection de mouvement PIR
- PHBS3-PIR-BLE: Détection de mouvement PIR compatible avec Bluetooth
- PHBP3-MW : Détection de mouvement micro-ondes
- PHBP3-MW-BLE : Détection de mouvement micro-ondes compatible avec Bluetooth

Les deux capteurs (PHBS3-PIR / PHBS3-MW) peuvent être réglés via la télécommande : INT-REMOTE



OUI



5 ANS

Spécification générale				
Référence	PHBS3-PIR	PHBS3-MW	PHBS3-PIR-BLE	PHBS3-MW-BLE
EAN-code	5420076299064	5420076299088	5420076298685	5420076298654
ETIM-code	EC002557			
Garantie	5 ans			

Dimensions et caractéristiques du matériau				
Référence	PHBS3-PIR	PHBS3-MW	PHBS3-PIR-BLE	PHBS3-MW-BLE
Dimensions (L x B x H)	55 x 55 x 43 mm	48 x 48 x 31 mm	55 x 55 x 43 mm	50 x 50 x 34 mm
Poids	0,25 kg	0,25 kg	0,25 kg	0,25 kg

Caractéristiques logistique	
Nombre en vrac	1
Nombre en masterbox	
Quantité minimum	1
Article en stock	Oui

Articles compatible				
Référence	PHBS3-PIR	PHBS3-MW	PHBS3-PIR-BLE	PHBS3-MW-BLE
PHBS3754Z	x	x	x	x
PHBS31004Z	x	x	x	x
PHBS31504Z	x	x	x	x
PHBS32004Z	x	x	x	x
PHBS31504ZDA				
PHBS32004ZDA				

Caractéristiques de fonctionnement (BLE / REM)		
Référence	PHBS3-PIR	PHBS3-MW
Technologie	PIR	Microwave
Connecteur	ZHAGA	
Température de fonctionnement	-20 <-> 60°C	
IP	IP65	
Détection précision	20 / 50 / 75 / 100%	
Temps de maintien	10s / 1min / 5min / 10min / 15min / 20min / 30min / 60min	
Capteur de luminence	10lux / 30Lux / 50Lux / 24H	
Period standby mode dégradé	10s / 1min / 5min / 10min / 15min / 20min / 30min / 60min	
Niveau de luminence mode dégradé		
Frequence	5,8 GHz	
Puissance	<0,2mW	
Hauteur de montage	<12m	
Réglage par défaut	detection: 100% / hold time: 5min / daylight treshold: disable / standbyperiode: 60min / standby light level: 30%	
Zone de détection		

