

Fiche technique

PHBP3 - accessoires: capteurs



Capteurs pour usage avec PHBP3-luminaires. Les capteurs sont avec base de Zhaga. L'usage du capteurs peuvent ajouter diverses fonctionnalités à la série de PHBP3-luminaires:
 PHBP3-PIR : Détection de mouvement PIR
 PHBP3-MW : Détection de mouvement micro-ondes

Les deux capteurs peuvent être réglés via la télécommande : PHBP3-REM



Spécification générale			
Référence	PHBP3-PIR	PHBP3-MW	PHBP3-REM
EAN-code	5420076298944	5420076298951	5420076298975
ETIM-code	EC002557		
Garantie	5 ans		

Dimensions et caractéristiques du matériau			
Référence	PHBP3-PIR	PHBP3-MW	PHBP3-REM
Dimensions (L x B x H)	48 x 48 x 31 mm	48 x 48 x 31 mm	147 X 69 X 25 mm
Poids	0,1 kg	0,1 kg	0,15 kg

Caractéristiques logistique	
Nombre en vrac	1
nombre en masterbox	50
Quantité minimum	1
article en stock	JA

Articles compatible			
Référence	PHBP3-PIR	PHBP3-MW	PHBP3-REM
PHBP3150P54Z	x	x	x
PHBP3240P54Z	x	x	x

Caractéristiques de fonctionnement		
Référence	PHBP3-PIR	PHBP3-MW
Technologie	PIR	Microwave
Connecteur	ZHAGA	
Température de fonctionnement	-20 <-> 60°C	
IP	IP65	
détection précision	25/50/75/100%	
hold time	5s/30s/1min/3min/5min/20min/30min	
capteur de luminosité	2lux / 10lux / 30Lux / 50Lux / 80Lux / 120Lux / Disable	
period standby mode dégradé	5,42008E+12	
niveau de luminosité mode dégradé	10% / 20% / 30% / 50%	
Fréquence	5,8 GHz	
Puissance	<0,3mW	
Hauteur de montage	<12m	
Setting originale	detectie: 100% / hold time: 5s / daglicht treshold: disable / standbyperiode: 0s / standby light level: 10%	
Zone de détection		

