

Fiche technique

PHBP3 - accessoires: PHBP3-DA



Convertisseur DALI pour la série PHBP3. En connectant cette accessoire, le PHBP3-High Bay bénéficiera de la fonctionnalité DALI. Le luminaire peut ensuite être contrôlé via DALI.



OUI

5 ANS

| Spécification générale | |
|------------------------|---------------|
| Référence | PHBP3-DA |
| EAN-code | 5420076299101 |
| ETIM-code | EC002557 |
| Garantie | 5 ANS |

| Dimensions et caractéristiques du matériau | |
|--|------------------|
| Référence | PHBP3-DA |
| Dimensions (L x B x H) | 111 x 30 x 30 mm |
| Poids | 0,068 kg |

| Caractéristiques logistique | |
|-----------------------------|----|
| Nombre en vrac | 1 |
| nombre en masterbox | 90 |
| Quantité minimum | 1 |
| article en stock | JA |

| Articles compatible | |
|---------------------|----------|
| Référence | PHBP3-DA |
| PHBP3150P54Z | x |
| PHBP3240P54Z | x |

| Schema de cablage | |
|--|--|
| voir le manuel: www.integratech.be | |

| Caractéristiques de fonctionnement | |
|------------------------------------|--------------|
| Référence | PHBP-DA |
| Vin | 10-22.5 Vdc |
| Vout | 10Vdc PWM |
| %-gradation | 10-100 % |
| temperature de fonctionnement | -30 <-> 60°C |
| IP | IP67 |

