

DATASHEET

PHBP3 - accessoires: sensors



Zhage gebaseerde sensoren die verschillende functionaliteiten kunnen toevoegen aan de PHBP3-reeks High Bay armaturen:

PHBP3-PIR: PIR-bewegingsdetectie
 PHBP3-MW: Microwave bewegingsdetectie

Beide sensoren kunnen ingesteld worden via de Remote control: PHBP3-REM



JA

5 JAAR

Generale informatie			
Referentie	PHBP3-PIR	PHBP3-MW	PHBP3-REM
EAN-code	5420076298944	5420076298951	5420076298975
ETIM-code	EC002557		
Garantie	5 jaar		

Afmetingen en materiaal eigenschappen			
Referentie	PHBP3-PIR	PHBP3-MW	PHBP3-REM
Afmetingen (L*B*H)	48 x 48 x 31 mm	48 x 48 x 31 mm	147 X 69 X 25 mm
Gewicht	0,1 kg	0,1 kg	0,15

Logistieke eigenschappen	
Aantal in bulk	1
Aantal in masterbox	50
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	JA

Compatibiliteitslijst			
Referentie	PHBP3-PIR	PHBP3-MW	PHBP3-REM
PHBP3150P54Z	x	x	x
PHBP3240P54Z	x	x	x

Functionele eigenschappen sensoren		
Referentie	PHBP3-PIR	PHBP3-MW
Technologie	PIR	Microwave
connector	ZHAGA	
omgevingstemper	-20 <-> 60°C	
IP-waarde	IP65	
detectie	25/50/75/100%	
hold time	5s/30s/1min/3min/5min/20min/30min	
daglicht threshold	2lux / 10lux / 30Lux / 50Lux / 80Lux / 120Lux / Disable	
standbyperiode	5,42008E+12	
standby light level	10% / 20% / 30% / 50%	
werkingsfrequent	5,8 GHz	
verbruik	<0,3mW	
montage hoogte	<12m	
originele setting	detectie: 100% / hold time: 5s / daglicht threshold: disable / standbyperiode: 0s / standby light level: 10%	
detectie		

