

# DATASHEET

## PHBS3 - accessoires: sensors



Zhaga gebaseerde sensoren die verschillende functionaliteiten kunnen toevoegen aan de PHBP3-reeks High Bay armaturen:

- PHBS3-PIR: PIR-bewegingsdetectie
- PHBS3-PIR-BLE: PIR-bewegingsdetectie en Bluetooth compatible
- PHBS3-MW: Microwave bewegingsdetectie
- PHBS3-MW-BLE: Microwave bewegingsdetectie en Bluetooth compatible

Beide sensoren (PHBS3-PIR / PHBS3-MW) kunnen ingesteld worden via de Remote control: INT-REMOTE



JA

5 JAAR

Generale informatie				
Referentie	PHBS3-PIR	PHBS3-MW	PHBS3-PIR-BLE	PHBS3-MW-BLE
EAN-code	5420076299064	5420076299088	5420076298685	5420076298654
ETIM-code	EC002557			
Garantie	5 jaar			

Afmetingen en materiaal eigenschappen				
Referentie	PHBS3-PIR	PHBS3-MW	PHBS3-PIR-BLE	PHBS3-MW-BLE
Afmetingen (L*B*H)	55 x 55 x 43 mm	48 x 48 x 31 mm	55 x 55 x 43 mm	50 x 50 x 34 mm
Gewicht	0,25kg	0,25kg	0,25kg	0,25kg

Logistieke eigenschappen	
Aantal in bulk	1
Aantal in masterbox	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	JA

Compatibiliteitslijst				
Referentie	PHBS3-PIR	PHBS3-MW	PHBS3-PIR-BLE	PHBS3-MW-BLE
PHBS3754Z	x	x	x	x
PHBS31004Z	x	x	x	x
PHBS31504Z	x	x	x	x
PHBS32004Z	x	x	x	x
PHBS31504ZDA				
PHBS32004ZDA				

Functionele eigenschappen sensoren (BLE / REM)		
Referentie	PHBS3-PIR	PHBS3-MW
Technologie	PIR	Microwave
connector	ZHAGA	
omgevingstemperatuur	-20 <-> 60°C	
IP-waarde	IP65	
detectie	20 / 50 / 75 / 100%	
hold time	10s / 1min / 5min / 10min / 15min / 20min / 30min / 60min	
daglicht treshold	10lux / 30Lux / 50Lux / 24H	
standbyperiode	10s / 1min / 5min / 10min / 15min / 20min / 30min / 60min	
standby light level		
werkingsfrequentie	5.8 GHz	
verbruik	<0,2mW	
montage hoogte	<12m	
originele setting	detectie: 100% / hold time: 5min / daglicht treshold: disable / standbyperiode: 60min / standby light level: 30%	
detectie		

